## 平板筆電 X360-G9 (G7) 確認 KYMCO USBLinker

2023-0818 KYMCO RD Huang Qinsheng

按照以下步驟 確認 KYMCO KDS USBLinker 在 X360-G9 (G7) 電腦下 是否正常 1. 開啟 KYMCO KDS 診斷工具



2.點選 KDS 版面 <傳輸界面:KY\_USB> 處 (滑鼠左鍵點一下)

3.點選 <裝置管理員> 按鈕

4. 點選<圖示> 開啟確認框

5.輸入 當下使用者 密碼 帳號:User 密碼 User 註:密碼大小寫有分



6.出現確認訊息,按 <確定> 按鈕



7.此時 會開啟 Windows <裝置管理員>,將<人性化介面裝置>點開

點選 <USB 輸入裝置> 按 mouse 右鍵,點開 <內容>

8.點選 <內容> 中之 <詳細資料> 中之 <硬體識別碼>



9.確認 VID=04D8 PID=0099

若無法 正常產生,請重插拔 USB Linker < 插拔前先重設 USB Linker (關電重開)>

當 KDS 進行診斷中	40 50 60	故障診斷資訊	● 通訊書	設定 語	音設定
通訊設定 框內容	節流閬開度(°) 80	清除 讀取 故障碼 故障碼	連線方式 ● RS232 (自動偵測Com1,2) ● 模擬RS232 Com Po	 傳送速度微調 ort: <mark>3 _</mark>	0 -
<通訊狀態> 中	0 100 90	P0119 引擎溫度感知器 P0120 節流閥位置感知 B0099 轉倒感知器電路	● USB Linker: 2000 通訊状態	07 CAN Linke ☑ 通記	er: Version N詳細遺程
T=電腦發出訊息	■ RS232.Txt - 記 檔案(E) 編輯(E)	-事本 格式(Ω) 桧親(⊻)	T=04 18 00 00 00 1C R=11 58 05 01 19 20 01 20 20 T=01 82 83	0 80 99 60 01 18 60 02 31 60 6	E
R=車上 ECU 回覆	ClearECUVer T=02 10 81 R=02 50 81	sionData exe= <mark>93</mark> D3	R=01_C2 C3 Save Clear 裝置 管理員		<b>→</b>
正常診斷通訊 會出	T=02 21 B0 R=03 7F 21 T=02 21 0E R=3F 61 0E	D3 12 B5 31 03 E9 00 01 0	5 00 00 00 00 06 F	В	
現 T= 和 R= 不停	R=1A 61 12 T=02 21 11	4C 48 45 39 0	<mark>0 00 00 00 45</mark> 34 4	4	
互傳訊息	R=08 61 11 Load_ALLite IPageFile=0	51 4B 30 41 3 mList useECU= 2003KY.i01	<mark>6 30 ED</mark> 02003 Second_Parar	m ▼	×

若出現 R= 沒內容 請檢查 連到車上的線路(or ECU) 應該有問題